

GLS1...L.C* Zástrčka s káblom so selekciou fáz

Informácie:

Použitie

- Umožňuje napojenie spotrebičov z prípojnice.

Vlastnosti

- Kryty z plastu
- Cu kolíky
- zaťažiteľnosť 10 A alebo 16 A
- bez poistky
- typ kábla FROR 3-5C x 1,5

Dĺžka kábla (*): 1m <*<10m

Selekcia fáz (.):

- 1 = L1 - N
- 2 = L2 - N
- 3 = L3 - N
- 4 = 3P - N

Príklad symbolu: GLS10L4C2 (Zástrčka s káblom dĺžka 4m, zaťaženie 10A, zapojený vývod L2 -N)



| Symbol | Typ kábla | Dĺžka kábla [m] | Prúd [A] |
|-----------|-----------------|-----------------|----------|
| GLS10L1C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 10 |
| GLS10L2C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 10 |
| GLS10L3C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 10 |
| GLS10L4C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 10 |
| GLS16L1C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 16 |
| GLS16L2C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 16 |
| GLS16L3C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 16 |
| GLS16L4C* | FROR 3-5C x 1,5 | 1-10 | 16 |

Verzie:

| Symbol | Pól | El. prúd [A] |
|-----------|---------------|--------------|
| GLS10L1C* | L1+N+PE | 10 |
| GLS10L2C* | L2+N+PE | 10 |
| GLS10L3C* | L3+N+PE | 10 |
| GLS10L4C* | L1+L2+L3+N+PE | 10 |
| GLS16L1C* | L1+N+PE | 16 |
| GLS16L2C* | L2+N+PE | 16 |
| GLS16L3C* | L3+N+PE | 16 |
| GLS16L4C* | L1+L2+L3+N+PE | 16 |