

KCD...H80N Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KCD100H80/3N	3000	100	180610	6	2,40	7800
KCD150H80/3N	3000	150	180615	4	2,82	11800
KCD200H80/3N	3000	200	180620	4	3,23	15800
KCD300H80/3N	3000	300	180630	4	4,06	23800
KCD400H80/3N	3000	400	180640	2	4,89	31800
KCD500H80/3N	3000	500	180650	2	5,72	39800
KCD600H80/3N	3000	600	180660	2	6,55	47800

Connected products:

KCJ...H80N Korytko	KOJ...H80N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H80 Korytko	KKJ...H80 Kolanko 90°	KKBJ...H80 Kolanko 90°	KKPJ...H80 Kolanko 90°	KKMJ...H80 Kolanko 45°
KKMBJ...H80 Kolanko 45°	KKMPJ...H80 Kolanko 45°	TKJ...H80 Trójkąt korytka	TKBJ...H80 Trójkąt korytka	TKPJ...H80 Trójkąt korytka	CZKJ...H80 Czwórnik korytka	CZKBJ...H80 Czwórnik korytka	CZKPJ...H80 Czwórnik korytka
LUJ...H80 Łuk 90°	LUBJ...H80 Łuk 90°	LUPJ...H80 Łuk 90°	LUMJ...H80 Łuk 45°	LUMBj...H80 Łuk 45°	LUMPJ...H80 Łuk 45°	LLJ...H80 Łuk przegubowy	LLBJ...H80 Łuk przegubowy
ELJ...H80 Element łuku przegubowego	ELBJ...H80 Element łuku przegubowego	OPZJ...H80 Obejście poziome	OPZBJ...H80 Obejście poziome	OPNJ...H80 Obejście pionowe	OPNBj...H80 Obejście pionowe	KRPJ...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRBPJ...H80 Kolanko redukcyjne prawe



KRLJ...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



KRLBJ...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ...H80 Trójnik
redukcyjny



TRBJ...H80 Trójnik
redukcyjny



TRSJ...H80 Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ...H80 Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKJ...H80 Redukcja lewa



RKLBJ...H80 Redukcja lewa



RKPJ...H80 Redukcja prawa



RKPBJ...H80 Redukcja prawa



RKSJ...H80 Redukcja
symetryczna



RKSBJ...H80 Redukcja
symetryczna



LRJH80 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH80 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ...H80 Trójnik
dostawny



LRPJH80 Łącznik
rozgałęźny