

OPZBJ...H50 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZBJ50H50	50	153701	2	0,55
OPZBJ100H50	100	153801	2	0,81
OPZBJ150H50	150	153901	2	1,07
OPZBJ200H50	200	154001	2	1,33
OPZBJ300H50	300	154201	2	1,87
OPZBJ400H50	400	154301	2	2,39
OPZBJ500H50	500	154401	2	3,13
OPZBJ600H50	600	154501	2	3,47

Connected products:

KCJ...H50N Korytko	KOJ...H50N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H50 Korytko	LGJH50 Łącznik przegubowy do korytka	LKJH50 Łącznik kątowy do korytka	KKJ...H50 Kolanko 90°	KKBJ...H50 Kolanko 90°
KKPJ...H50 Kolanko 90°	KKMJ...H50 Kolanko 45°	KKMBJ...H50 Kolanko 45°	KKMPJ...H50 Kolanko 45°	TKJ...H50 Trójkąt korytka	TKBJ...H50 Trójkąt korytka	TKPJ...H50 Trójkąt korytka	CZKJ...H50 Czwórnik korytka
CZKBJ...H50 Czwórnik korytka	CZKPJ...H50 Czwórnik korytka	LUJ...H50 Łuk 90°	LUBJ...H50 Łuk 90°	LUPJ...H50 Łuk 90°	LUMJ...H50 Łuk 45°	LUMBj...H50 Łuk 45°	LUMPJ...H50 Łuk 45°



LLJ...H50 łuk
przegubowy



LLBJ...H50 łuk
przegubowy



ELJ...H50
Element łuku
przegubowego



ELBJ...H50
Element łuku
przegubowego




OPZJ...H50
Obejście
poziome




OPNJ...H50
Obejście
pionowe



OPNB...H50
Obejście
pionowe




KRPJ...H50
Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPB...H50
Kolanko
redukcyjne
prawe




KRLJ...H50
Kolanko
redukcyjne lewe




KRLB...H50
Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ...H50 Trójnik
redukcyjny



TRBJ...H50 Trójnik
redukcyjny



TRSJ...H50
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSB...H50
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKLJ...H50
Redukcja lewa



RKLBJ...H50
Redukcja lewa



RKPJ...H50
Redukcja prawa



RKPBJ...H50
Redukcja prawa



RKSJ...H50
Redukcja
symetryczna



RKSBJ...H50
Redukcja
symetryczna



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ...H50
Trójnik
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny