

KRPJ...H50 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście
z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez




konieczności przeciągania ich.



Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPJ50H50	50	158405	10	0,48
KRPJ100H50	100	158410	10	0,70
KRPJ150H50	150	158415	6	1,06
KRPJ200H50	200	158420	6	1,41
KRPJ300H50	300	158430	4	2,11
KRPJ400H50	400	158440	4	2,80
KRPJ500H50	500	158450	2	3,51
KRPJ600H50	600	158460	2	4,22

Connected products:

							
KCJ...H50N Korytko	KOJ...H50N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H50 Korytko	LGJH50 łącznik przegubowy do korytka	LKJH50 łącznik kątowy do korytka	KKJ...H50 Kolanko 90°	KKBJ...H50 Kolanko 90°
							
KKPJ...H50 Kolanko 90°	KKMJ...H50 Kolanko 45°	KKMBJ...H50 Kolanko 45°	KKMPJ...H50 Kolanko 45°	TKJ...H50 Trójkąt korytka	TKBJ...H50 Trójkąt korytka	TKPJ...H50 Trójkąt korytka	CZKJ...H50 Czwórnik korytka
							
CZKBJ...H50 Czwórnik	CZKPJ...H50 Czwórnik	LUJ...H50 Łuk	LUBJ...H50 Łuk	LUPJ...H50 Łuk	LUMJ...H50 Łuk	LUMBJ...H50 Łuk	LUMPJ...H50 Łuk

korytka	korytka	90°	90°	90°	45°	45°	45°
							
LLJ...H50 łuk przegubowy	LLBJ...H50 łuk przegubowy	ELJ...H50 Element łuku przegubowego	ELBJ...H50 Element łuku przegubowego	OPZJ...H50 Obejście poziome	OPZBJ...H50 Obejście poziome	OPNJ...H50 Obejście pionowe	OPNB...H50 Obejście pionowe
							
KRPBJ...H50 Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ...H50 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H50 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H50 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H50 Trójkąt redukcyjny	TRSJ...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSB...H50 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ...H50 Redukcja lewa
							
RKLBJ...H50 Redukcja lewa	RKPJ...H50 Redukcja prawa	RKPBJ...H50 Redukcja prawa	RKSJ...H50 Redukcja symetryczna	RKSB...H50 Redukcja symetryczna	LRJH50 Łącznik rozgałęźny	LRBJH50 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H50 Trójkąt dostawny
							
LRPJH50 Łącznik rozgałęźny							